



Specyfikacja Philips Belka LED  
CoreLine Valkoinen 25W/37W  
3500lm/5200lm - 830-840 CCT| 150cm  
- Zamienne 2x58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255172                             |
| EAN              | 8720169768413                      |
| Kod Producenta   | 8720169768413                      |
| Producent        | Philips                            |
| Nazwa producenta | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 2x58                                  |
| Moc (W)                   | 37W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Nie                                   |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dienne                    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                      |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5200lm                                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe, Sufit    |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Stopień ochrony IP     | IP20                |
| Impact Protection (IK) | IK04 - 0.50 dzuli   |
| Obudowa                | Plastik             |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Seria                  | CoreLine            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1450 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

